

## Trådløs armbåndssender



FG 2150

### Beskrivelse :

Den trådløse armbåndssender er en del af FACI kaldeanlægget, og skal anvendes sammen med en FACI IR-modtager.

Den bærbare trådløse armbåndssender er forsynet med en urrem.

Ved tryk på den trådløse armbåndssender udløses et kald, og beroligelseslampen på FACI IR-modtager tænder.

Hvis armbåndssenderen har lav batterispænding, blinker beroligelseslampen på FACI IR-modtager.

Som tilbehør kan leveres en trykforstærker, som forøger aktivitetsområdet og minimerer trykmodstanden.

### Specifikationer :

- Strømforbrug : 1 uAh (sende)  
0,3 uA (hvile)
- Batteri : 1 stk. 12V Alkaline
- Levetid : 1 år, 20 tryk pr.dag
- Batterialarm : 8,0V (+/-0,4V)
- Dim. (LxBxD) : 57x36x14mm
- Vægt : 38 g
- Temperatur : 0-40° C

### Bestillingsnummer :

- FG 2150 FACI bærbar trådløs armbåndssender