

Trådløs armbåndssender for utryghed, overfald og nødkald



FG 2180 - FG 2186 - FG 2170

Beskrivelse :

Den trådløse armbåndssender er en del af FACI kaldeanlægget, og skal anvendes sammen med en FACI IR-modtager.

Den bærbare trådløse armbåndssender er forsynet med en urrem.

Ved tryk på den trådløse armbåndssender udløses et kald, og beroligelseslampen på FACI IR-modtager tænder.

Kaldtypen er afhængig af den trådløse armbåndssender.

Utryghedssenderen og overfaldssenderen viser nummeret på den kaldende person sammen med stuenummer.

Hvis armbåndssenderen har lav batterispænding, blinker beroligelseslampen på FACI IR-modtager.

Som tilbehør kan leveres en trykforstærker, som forøger aktivitetsområdet og minimerer trykmodstanden.

Specifikationer :

- Strømforbrug : 1 uAh (sende)
0,3 uA (hvile)
- Batteri : 1 stk. 12V Alkaline
- Levetid : 1 år, 20 tryk pr.dag
- Batterialarm : 8,0V (+/-0,4V)
- Dim. (LxBxD) : 57x36x14mm
- Vægt : 38 g
- Temperatur : 0-40° C

Bestillingsnummer :

- FG 2180 FACI bærbare trådløs armbåndssender for utryghed
- FG 2186 FACI bærbare trådløs armbåndssender for overfald
- FG 2170 FACI bærbare trådløs armbåndssender for nødkald