

## R um display



**FT 2029**

### Beskrivelse :

Rumdisplay med displaytekst er en del af FCI kaldeanlægget.

Med store tydelige røde ikoner, bogstaver og tal vises kald, nærværsmarkeringer vises med tre grønne tal.

Stue-/samtalekald (SK) vises med ikon og tre prikker i tallet. Toiletkald (TK) og nødkald (NK) vises med ikoner uden prikker i tallet.

Røgalarm (BK) vises brand ikon og stuenummer og sted.

F. eks. BRAND 700 sydgang

Overfalds-/Utryghedskald vises med ikon stuenummer vises og personale nr. og sted i rød skrift. F. eks. HJÆLP 700 -55 sydgang, det betyder at personale nr. 55 har brug for hjælp nu!

Ved systemer med intelligente trækkontakter/kaldepaneler kan kald vises med senge nummer eller stedtekst. Feks. altan, køkken eller soveværelse.

I rumdisplayet er en lyd giver, som afsender forskellige lyd signaler ved forskellige kaldtype. De forskellige kaldtyper har hver sit let genkendelige lyd mønster.

Det er muligt at fravælge eller regulere lyd styrken ved programmering.

Rumdisplayet kan placeres efter en FCI undercentral og kun vise kald fra dette underafsnit.

Rumdisplayet kan gives nr. og bruges som adresse ved brand, modtager for armbånds sender i rumdisplayet kan programmeres aktiv. Der er knap for afstilling og kald i frontglas.

### Specifikationer :

- Forsyningsspænding : 10,5-14,0V
- Dim. (HxBxD) : 95x185x25mm
- Sikring : 1A

### Bestillingsnummer :

- FT 2029 FCI Rumdisplay med LED