

## Personalepanel uden samtale, med displaytekst



**FT 2032**

### Beskrivelse :

Personalepanelet er en del af FACI kaldeanlægget. Det benyttes til nærvær for personale med visning af kald med displaytekst

Fra personalepanelet er det muligt at foretage forskellige kald:

- Trækkald / Toiletkald (TK)
- Nødkald (NK)
- Røggald (BK)
- Overfaldskald (OVF)
- Utryghedskald (UK)

Der kan tilsluttes alm. kaldeenheder og intelligente kaldeenheder med modtager for armbåndssender, samt røgdetektor der giver røggald (BK).

Kaldetasten med klokke symbol kan programmeres til alle kaldtyper.

Klemme for brandkald (BK) kan programmeres til alle kaldtyper.

Hvis panelet er nærværsmarkeret (NV), og der kommer et kald, udsendes hidkaldelyd og rumnumret og rumtekst på den kaldende vises i displayet f. eks. KALD 233 lejlighed altan

Hvis NV-tasten holdes inde, er det muligt at se på hvilke stuer, der er personale.

### Tilslutninger :

- Kaldepaneler
- Trækkontakter
- Intelligente trækkontakter
- Intelligente kaldeenheder
  - med trådløse sendere
- Nærværslampe
- Kalde-/ beroligelseslampe
- Røgdetektor (BK).

### Specifikationer :

- Forsyningsspænding : 10,5-14,0V
- Dim. (HxBxD) : 95x95x25mm
- Sikring : 1A

### Bestillingsnummer :

- FT 2032 FACI Personalepanel med nærvær, kald og displaytekst